



Servizio di ritiro a domicilio del prodotto guasto attivabile nella sezione ASSISTENZA del sito www.vincoasti.it

GENERATORE BENZINA 4 TEMPI



UTILIZZO - Adatto ad alimentare luci per illuminazione, piccoli elettrodomestici, bicolage, emergenza.



DATI TECNICI

COD. 60126

BARCODE



Potenza max. monofase 5,5 Kw
Potenza nom. monofase 5,0 Kw
Modalità avviamento Manuale
Prese 1x16A 1x32A
Tensione/Frequenza 230V/50Hz
Capacità carburante 25 L
Presa 12V Sì
Autonomia 50% carico 12 h
Rumorosità a 7m 72 dB



Modello motore 188-F
Potenza 13 HP
Cilindrata 390 cc
Modello alternatore Hengtai



Peso netto 80 Kg
Dimensioni prodotto 70x54x53 cm

+ DOTAZIONI

SCHEDA AVR

Tecnologia che rende la corrente erogata fruibile dalla maggior parte degli apparecchi e li protegge da possibili picchi di tensione.



AVVOLGIMENTO IN RAME

L'alternatore con avvolgimento in rame 100% garantisce una affidabilità e una durata maggiore nel tempo oltre alla qualità dell'onda sinusoidale generata.



KIT CARRELLO - OPZIONALE

Il kit carrello cod. 60288 permette di aumentare la trasportabilità del generatore e poterlo muovere più agevolmente

